

Type P & V - Effekter

Tilførte effekter P1[kW] og udg. drejningsmomenter M2 [Nm]

Udveksling	Indgangs- omdrejninger [rpm]	Gearstørrelser				Udveksling	Indgangs- omdrejninger [rpm]	Gearstørrelser			
		25		30				25		30	
		P1	M2	P1	M2			P1	M2	P1	M2
		kw	Nm	kw	Nm			kw	Nm	kw	Nm
01:01	10	0,29	270	0,6	550	01:01	200	5,5	250	11,5	525
	25	0,74	270	1,5	550		300	8,2	250	16,8	510
	50	1,48	270	3	550		400	10,8	245	22	500
	75	2,15	260	4,4	540		500	13,2	240	26,7	485
	100	2,85	260	6	540		600	15,5	235	31,4	475
	150	4,2	255	8,8	535						