

Type K - Effekter

Tilførte effekter P1[kW] og udg. drejningsmomenter M2 [Nm]													
Udveksling	Indgangs- omdrejninger [rpm]	Gearstørrelser											
		20		25		30		35		40		50	
P1 kw		M2 Nm	P1 kw	M2 Nm	P1 kw	M2 Nm	P1 kw	M2 Nm	P1 kw	M2 Nm	P1 kw	M2 Nm	
01:01	10	0,083	75	0,12	110	0,22	200	0,42	380	0,77	700	1,1	1000
	100	0,8	72	1,2	108	2,2	200	4,1	375	7,4	70	10,8	980
	250	1,9	69	2,8	107	5,4	195	10	362	16,5	600	25,6	930
	500	3,4	62	5,5	100	9,9	180	17	308	30,3	550	46,3	840
	750	4,8	58	7,5	91	14	170*	24	170	43	520*	64,5	780*
	1000	5,7	52	9,1	83*	18,2	165*	30,2	274*	52,3	475*	80,5	730*
	1500	7,8	47*	12,4	75*	24,8	150*	41	248*	69,4	420*	111	675*
	2000	8,8	40*	15,4	70*	30,8	140*	46,7	212*				
	3000	10,5	32*	21,5	65*								
02:01	10	0,04	76	0,06	114	0,11	210	0,21	380	0,38	700	0,58	1050
	100	0,4	72	0,6	110	1,1	206	2,1	376	3,75	680	5,5	990
	250	0,96	70	1,4	104	2,7	196	5	365	8,5	620	13	940
	500	1,8	68	2,8	100	5	184	8,5	310	15,4	560	23,3	845*
	750	2,7	66	3,8	92	7	170*	12,2	295*	22	530*	32,2	780*
	1000	3,5	64	4,8	88*	9	164*	15,2	275*	26	480*	40,5	735*
	1500	5,1	62*	6,7	82*	12,4	150*	20,6	250*	35,1	425*	56,2	680*
	2000	6,3	57*	8,5	77*	15,4	140*	25,6	233*				
	3000	8,9	54*	12	73*								